

168649 - KIT GESTION FEUX BICOLORES POUR RAMPES PARKING



Caractéristiques techniques

MATERIELS FOURNIS	<ul style="list-style-type: none"> 3 ou 4 feux bicolores D100 mm (1 foyer leds rouges et 1 foyer leds vertes) Jusqu'à 6 entrées : capteur infrarouge portée 3,5 m (à placer en plafond en intérieur) ou boucle magnétique ou contact sec 1 coffret de gestion PVC (180 x 115 x 90 mm) avec programme de gestion pour feux bicolores et X entrées (cycle à définir)
MATERIEL NON FOURNI	<ul style="list-style-type: none"> Câbles 4G1,5
EXEMPLE DE CYCLE	<p>PAR DEFAULT : Feu pour sortie parking ● Feu pour entrée parking ●</p> <p>QUAND DETECTION PAR CAPTEUR A L'ENTREE (VERSION UN SEUL CAPTEUR): Détection par le capteur à l'entrée du parking Temporisation (Feu sortie passe au rouge et feu entrée reste rouge) ● ● Feu pour sortie parking ● Feu pour entrée parking ● Temporisation (Feu sortie reste au rouge et feu entrée passe au rouge) ● ● Retour à état par défaut</p> <p>POUR LA VERSION AVEC 2 CAPTEURS : Les feux restent au dernier état enregistré jusqu'à ce qu'un véhicule soit détecté</p>
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> Feux bicolores : pattes de fixation orientables Coffret de gestion : Fixation par le fond (ou 4 équerres alu en option) Capteur : 4 trous de fixations prévus
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> 24V ou 230V
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> IP65 IK09
OPTION	<ul style="list-style-type: none"> Autres feux au choix : Diamètres 200 mm, Colonne lumineuses (pour l'intérieur), Feux forme barre led, autre couleur des leds Détection par boucle magnétique, détection par capteur laser



168649 - KIT GESTION FEUX BICOLORES POUR RAMPES PARKING

Plan câblage 3 à 4 feux, 6 entrées (4 capteurs, 2 boucles magnétiques) :

